



煤油汽油双燃料发电机组 KEROSENE&GASOLINE DUAL-FUEL GENERATOR SET

采用有刷、AVR调压装置，使电机电压处于稳定状态，电机运转更平稳，性能更可靠。装置有全自动的机械减压阀和晶体管点火器的四冲程汽油机只须轻轻一拉，即可起动；另有电起动机型可供选择；机组以汽油启动，煤油作为燃料，也可选用汽油作为燃料，可选性强。具有起动快捷，运转稳定，噪声极低，震动小，长期运行稳定可靠，能节省维修与保养的时间和资金。

This series generator sets are to be used in town, countryside, worksites, mountain and pasture as electric power source for lighting purpose. It can also be used as reserved power source for emergent case using. Generator set starts with gasoline and is kept running by kerosene or gasoline.



技术数据 SPECIFICATION

	Model	型号	YL2000K	YL2500K
发电机 GENERATOR	Type	类型	有刷、单相 Brush, Single-Phase	
	Voltage Regulate	电压调节	自动电压调节 AVR	
	Frequency(HZ)	频率	50/60	
	Max.AC OutPut(KVA)	最大交流输出功率	1.7/2.0	2.0/2.2
	Rated AC Voltage(V)	额定交流电压	110/120/220/230/240	
	Rated AC Output(KVA)	额定交流输出功率	1.5/1.7	1.8/2.0
	Power Factor	功率因数	COSΦ=1	
发动机 ENGINE	Model	型号	YL168K	YL200K
	Type	类型	强制空冷,四冲程 OHV Forced Air-Cooled 4-Stroke	
	Displacement(ml)	排气量	163	196
	Max.Output(Hp/rpm)	最大输出功率	4.0/3600	5.0/3600
	Fuel	燃料	汽油/煤油 Gasoline/Kerosene	
	Fuel Tank Capacity(L)	燃油箱容量	15	
	Continuous Operating Hours(h)	连续工作时间	10	9
	Oil	机油	SF或更高级的汽油 SF or Higher Grade	
	Oil Capacity(L)	机油箱容量	0.6	
	Ignition System	点火系统	晶体管点火 T.C.I.	
	Starting System	启动系统	反冲手拉启动/电启动 Recoil And Hand-Operated/Electric Start	
	Operating Noise Lecel(7m)dB(A)	操作噪声等级(7米)	67	
标准装备 STANDARD FEATURES	Fuel Gauge	油位表	0	
	Voltmeter	交流电压表	0	
	AC Circuit Breaker	交流断路器	0	
	Engine Switch	发动机开关	0	
	AC Socket	交流插座	0	
任选装备 OPTIONAL FEATURES	DC Output	直流输出	+	
	DC Circuit Breaker	直流断路器	+	
	Pilot Light	指示灯	+	
包装尺寸 PACKAGE DIMENSION	Dimensions LxWxH(mm/mm/mm)	总尺寸	600x450x470	
	Gross Weight(kg)	毛重	41	42
	Net Weight(kg)	净重	39	40
	20/40FT Qty (set)	20/40尺柜装箱数量	240/480	

附注:NOTE:"0"=配备(With) "+"=根据要求(as requirement)

以上规格如有变化，恕不通知。(Specifications subject to change without notice)